

6 Poli 1000rpm V230 Hz50



Gabarit motor	Putere motor		Turatie motor rpm/min	230v (A)	(η) 100%	(Cos φ) 100%	Valori cuplu					J Kgm ²	Greutate Kg
	KW	HP					μF	is in	Cs Cn	Cm Cn	Cn (Nm)		
M56c	0,037	0,05	880	0,7	28,0	0,82	3,15	1,35	0,9	1,6	0,4	0,0002	3,0
M56e	0,05	0,07	890	0,93	32,0	0,73	4	1,45	0,9	1,7	0,5	0,0003	4,0
M63c	0,12	0,16	880	1,2	47,0	0,93	8	1,6	0,72	1,65	1,3	0,0003	4,0
M63e	0,14	0,19	890	1,4	46,5	0,94	10	1,7	0,8	1,6	1,5	0,0004	4,5
M71b	0,18	0,24	900	1,7	50,0	0,92	10	2	0,9	1,52	1,9	0,0012	5,5
M71c	0,25	0,3	900	2,1	54,0	0,96	12,5	1,8	0,8	1,4	2,7	0,0012	7,0
M71e	0,32	0,4	900	2,6	55,0	0,97	14	1,85	0,85	1,7	3,4	0,0015	8,5
M80b	0,37	0,5	900	3,2	57,0	0,88	14	1,9	0,7	1,7	3,9	0,0024	10,5
M80c	0,44	0,6	900	3,7	61,0	0,85	14	2,4	0,69	1,65	4,7	0,0028	12,0
M90Lb	0,55	0,7	900	6	50,0	0,80	20	2,6	0,756	1,5	5,8	0,0032	15,0
M90Lc	0,75	1,0	900	7,3	52,0	0,86	25	2,7	0,75	1,7	8,0	0,0038	17,0
M90Le	1	1,4	900	7,7	65,0	0,87	30	2,7	0,75	1,7	10,6	0,0071	19,0
M100Lb	1,1	1,5	900	7,6	68,0	0,93	40	2,7	0,6	1,6	11,7	0,00113	20,0
M100Le	1,5	2,0	900	10	72,0	0,91	50	2,95	0,5875	1,75	15,9	0,0126	27,0
M112Mb	1,85	2,5	920	13	73,0	0,85	70	3,2	0,85	1,8	19,2	0,0210	41,0
M112Me	2,2	3,0	920	13	75,5	0,97	100	2,8	0,5	1,9	22,8	0,0210	43,0